



TU406



Telecomanda radio KNX, 6 taste, 6 canale

Arhitectura

Numar de taste	6
Tip de montaj	altele

Funcții

- Funcții suplimentare ETS: +6 scene, mod funcționare pornit/oprit, întrerupător cu revenire, display stare, valoare de diminuare
- ? ??????? ???? ? ??????? ????????
- funcții quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare ora, buton, contact NO, memorare

Comenzi și indicatori

- cu buton de configurare

Conectivitate

Protocol radio	Radio KNX
Modulator AM/FM	FM
Categorie destinatar	2

Frecvență

Frecvență de transfer	868 MHz
Frecvență transmisie radio	868,3 MHz

Putere

Putere transmisie radio	< 10 mW
-------------------------	---------

Suprafața de acoperire

Raza max. de acțiune	max. 30 m (clădire) / 100 m (în aer liber)
----------------------	--

Baterie

Asigurarea alimentării la întreruperea rețelei	5 ani
Durata de viață a bateriei [ani]	~ 5
- 2 baterii litiu 3 V: CR 2430	

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	16 mm
Înălțimea produsului instalat	133,6 mm
Dimensiuni (Lxlxî)	133,6 x 50,2 x 16 mm
Latime produsului instalat	50,2 mm

Control LED

LED	configurare LED
-----	-----------------

Conexiune

- integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafața, în sistem KNX TP

Echipament

Numar canale radio	6
--------------------	---

Utilizare

Funcție de diferențiere	cu port eticheta
-------------------------	------------------

Protectie

Tip de protecție IP	IP30
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	0 45 °C
-------------------	---------

- cerința intrinsecă de energie scăzută