



Programator electromecanic zilnic 1 canal, 16A, 2M

EH209

Arhitectura

Tip de montaj	Sina DIN
Date tehnice	Inversor de sursa, timp 30 min

Funcții

Numar canale functionale	1
Ciclu de comutare	50000
- cu comutator diapozitiv pentru functionare permanenta/automata	

Configuratie

- ?????????????, ????????????? ??? ????????????? ??? ????????

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

Voltaj

Tensiune lucru	230 V
----------------	-------

Curent electric

Curent max. (cos phi 0,6)	4 A
Comutator cos φ=0.6	3 A

Putere

Putere absorbita	0,5 VA
Consum energie (functional)	0,5 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	1 W
Pierdere putere la sarcina maxima	~ 1 W
Pierdere de putere pe bobina	0,5 W

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	54 mm
Înălțimea produsului instalat	90 mm
Latimea produsului instalat	36 mm
Latime dispozitiv montat pe sina (RMD)	2 module

Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescenta	1000 W
230 V lampi cu incandescenta si halogen	1000 W

Montare

Tip de montaj	Sina DIN (REG)
Mod de instalare	pentru montare pe sina DIN

Conexiune

Sectiune transversala a conductorului (flexibil)	1 4 mm ²
Sectiune transversala a conductorului (rigid)	1 4 mm ²
Numar de contacte	1
Tipul contactelor	1W
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

- cu terminal cu surub
- cu contact fara potential

Setari

Setare timp vara/iarna	manual
Finete de programare	30 mn
Tip de programare	analog
Cicluri program	Cicluri de program: 24 hours
Programare cicluri	24 ore

- Setare prin intermediul cadranului zi

Echipament

Numar de canale	1
Numar timpi comutare pornire/oprire	96
Rezerva de functionare	nu
Ciclu de comutare cos φ=0.6	20000

Utilizare

Ciclu	Ceas de zi
-------	------------

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-10 55 °C
Precizie de functionare	6 Mn / an
Temperatura depozitare/transport	-20 70 °C

Identificare

Linie principala proiectare	Sistem de comanda a luminii
-----------------------------	-----------------------------