



## Detector miscare montaj aparent IP55 220° antracit

EE861

### Funcții

Mod de operare	2 moduri de operare: comutare temporizata sau modul puls
Comutator selectie	nu
- ?????????? ??????????	
- ?????????? ??? ??????????, ??????? ? ??????????????? ??????????	

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

### Voltaj

Tensiune lucru	230 V~ +10%/-15%
----------------	------------------

### Putere

Consum energie (standby)	~ 1,2 W
Putere de iluminare becuri cu incandescenta	2300 W

### Masura

Zona detectie, forma semi-circulara	~ 8 x 16 m
-------------------------------------	------------

### Suprafata de acoperire

Gama, laterala	fiecare ~ 8 m m
----------------	-----------------

### Aparat foto

- Reglare obiectiv vertical -30...+90°
--

### Capac, usa

Capac	? ?????????????? ??????? ??? ????????????? ??????? ???????
-------	---

#### Sursa de alimentare

Tensiune de alimentare	230 V +10% / -15%
------------------------	-------------------

#### Detector

Unghi de detectie	220 °
Raza max. de actiune frontala	16 m
Raza max. de actiune laterala	10 m

#### Materiale

Culoare	antracit
---------	----------

#### Dimensiuni

Înălțimea produsului instalat	2,5 m
Înălțime de instalare recomandata	2,5 m

#### Control iluminare

Reglaj flux luminos	~ 5 1000 lx
Plaja de masurare a luminozitatii cu balast electronic	5 / 1000 Lux 580 W

#### Becuri fluorescente de control

Lampi economice compensate în paralel	20 x 20 W 400 W /47 µF
--	---------------------------

#### Control LED

230 V lampi cu LED	20 x 20 W
LED	LED de detectare si indicator de mod

#### Control incandescent

12 V lampi cu halogen	1500 W
230 V lampi cu incandescenta si halogen	2300 W

#### Montare

Înălțime maxima de montaj	4 m
Mod de instalare	pentru montaj pe perete si tavan, instalare pe colt cu adaptor

#### Conexiune

Tip de conexiune	conectare rapida
Tipul contactelor	fara potential
- cu terminal cu surub	

#### Cablu

- ? ?????????? ??????

**Setari**

---

Întârziere ajustabila	5 s 30 mn
-----------------------	-----------

- cu potentiometru pentru setare luminozitate raspuns si a timpului de întârziere fara dezmembrare

---

**Scopul livrării**

---

- ? ?????????? ??????????

---

**Echipament**

---

Telecomandabil	EE806
Reglare temporizare	nu

- cu contact fara potential normal  
- ?????????????? ?? ?????????, ?????????? ?? ????????????

---

**Conditii de utilizare**

---

Temperatura lucru	-20 55 °C
Temperatura depozitare/transport	-20 60 °C

- cerinta intrinseca de energie scazuta  
- ?????????????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ????? ? ?????????? ?? ?????????? ?  
?????????

---

**Identificare**

---

Aplicatie, utilizare	Detector miscare
Linie principala proiectare	???????? ??????????

---