



TRE301



Buton cu montare pe perete, radio, KNX

Arhitectura

Numar de taste	1
Tip de montaj	Aparent

Funcții

- Funcții suplimentare ETS: +6 scene, mod funcționare pornit/oprit, 1 buton control sus/jos, întrerupător cu revenire, 2 alarme, display stare
- ? ??????? ?????? ? ????????? ??????????
- funcții quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare ora, buton, contact NO

Comenzi și indicatori

- zone de operare configurabile
cu una sau doua zone
- cu buton de configurare

Conectivitate

Protocol radio	Radio KNX
Categorie destinatar	2

- 1 intrare binara pentru contacte fara potential

Curent electric

Numarul circuitelor electrice de intrare	1
--	---

Frecvența

Frecvența de transfer	868 MHz
Frecvența transmisie radio	868,3 MHz

Lungime

Lungimea max. a cablurilor catre butoane	3 mm
--	------

Suprafata de acoperire

Raza max. de actiune	max. 30 m (cladire) / 100 m (în aer liber)
----------------------	--

Baterie

Durata de viata a bateriei [ani]	~ 5
- 2 baterii litiu 3 V: CR 2430	

Materiale

Culoare	alb polar
Culoare	RAL 9010 - alb pur

Dimensiuni

Înaltimea produsului instalat	76 mm
Latime produsului instalat	49 mm

Control LED

LED	configurare LED
-----	-----------------

Montare

Tip de montaj	Aparent
Mod de instalare	??? ?????????????? ? ?????????????????? ????????

Conexiune

- integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafata, în sistem KNX TP

Cablu

Lungime cablu binar	3 m
---------------------	-----

Setari

- configurare rapida prin intermediul butoanelor si a display-ului LED

Echipament

Numar canale radio	2
Numar link rapid	max. 20 transmitatori/receptori

Protectie

Tip de protectie IP	IP55
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-10 55 °C
Temperatura depozitare/transport	-20 70 °C

- cerinta intrinseca de energie scazuta