



EE702

## Înterupator crepuscular Confort

### Arhitectura

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 V
Frecventa	50/60 Hz

### Voltaj

Tensiune lucru	230 V~ +10%/-15%
----------------	------------------

### Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1	16 A
----------------------------------	------

### Putere

Transformatoare conventionale	1500 VA
Transformatoare electrice	1500 W

### Sursa de alimentare

Tensiune de alimentare	230 V
------------------------	-------

### Materiale

Culoare	RAL 9010 - alb pur
---------	--------------------

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	42,5 mm
Înălțimea produsului instalat	95 mm
Lungime	80 mm
Latime produsului instalat	42,5 mm

### Control iluminare

Plaja de masurare a luminozitatii cu balast electronic	2 / 1000 Lux 16 x 58 W
---	---------------------------

#### Becuri fluorescente de control

Lampi fluorescente compacte	20 x 20 W
Lampi fluorescente necompensate	2000 W

#### Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescenta	2300 W
230 V lampi cu incandescenta si halogen	2300 W

#### Montare

Tip de montaj	Aparent
Mod de instalare	??? ?????? ?? ????? ? ?? ?????, ? ????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Sectiune transversala a conductorului	1 4 mm <sup>2</sup>
Numar de contacte	1
Tipul contactelor	1S
- cu terminal cu surub	

#### Setari

Întârziere ON	10 s
Întârziere OFF	40 s
- Amânare pornire/oprire reglabila prin potentiometru	

#### Echipament

- On / off valoarea luminozitatiieste reglabila individual

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP55
---------------------	------

#### Conditii de utilizare

Temperatura depozitare/transport	-30 60 °C
----------------------------------	-----------

#### Identificare

Linie principala proiectare	????????? ??????????????
-----------------------------	--------------------------