

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	380 / 415 V
--	-------------

Voltaj

Tip intrare tensiunea 1	AC
-------------------------	----

Curent electric

Curent nominal	0,01 A
$I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC})$	4 A

Putere

Putere absorbita la pornire	3,9 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	4,8 W

Conexiune

Tip de conexiune	Sârma
------------------	-------

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------